

提夫自控技术（上海）有限公司

三、通信协议

MODBUS-RTU MODE Protocol

1 位起始位，8 位数据位，1 位停止位，无奇偶效验位

上位机要求一般数据读取(一共 8 个字节)				
Address 8-bits XXH	Function 8-bits 03H	Start_Address 16-bits XXH, XXH	Point 16-bits XXH, XXH=N	CRC16 16-bits(L0, HI) XXH, XXH

下位机回复(一共 5+n 个字节)				
Address 8-bits XXH	Function 8-bits 03H	字节 8-bits XXH=N	DATA N x 8-bits XXH, XXH _{iii} .	CRC16 16-bits(L0, HI) XXH, XXH

上位机要求一般数据写入(一共 8 个字节)				
Address 8-bits XXH	Function 8-bits 03H	Start_Address 16-bits XXH, XXH	Point 16-bits XXH, XXH=N	CRC16 16-bits(L0, HI) XXH, XXH

数据地址对照表

位置	名称	批注 / 特性	属性 (R 可读/W 可写)
40002	DS_H	显示数据高位 *	R
40003	DS_L	显示数据低位 *	
40004	Sign	显示数据符号, 32768 为负值, 0 为正值	
40005	光栅尺分辨率		
40006	计数比率		
40007	小数点	显示数据为小数点位数(例如 4, 即代表 4 位小数点)	
40008	模拟量输出类型	对应关系 1:0-20MA 2:4-20MA 3:0-5V 4:0-10V	
40009	通信波特率	对应关系 0: 2400 bit/s 1:4800 bit/s 2:9600 bit/s 3:19200 bit/s 4:38400 bit/s	
40010	通信地址	1-255, 255 为公用地址	
40011	模拟量高端对	数据高位(MSB)	
40012	应输出值	数据高位(LSB)	
40013	模拟量低端对	数据高位(MSB)	
40014	应输出值	数据高位(LSB)	

*注：光栅表实际显示数据=DS_H*65536+DS_L